



Spesifikasjoner Ledvance LED Strip Performance 1000 COB 36W 3500lm 24v - 965 daglys | 5M/8mm - beste fargegjengivelse

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 243863                         |
| EAN                            | 4058075597556                  |
| Produsentkode                  | 4058075597556                  |
| Merke                          | Ledvance                       |
| Produsent navn                 | LS PFM-1000/COB/965/5 FS1 LEDV |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                          |

## Teknisk informasjon

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Teknologi             | LED                              |
| Wattstyrke            | 36W                              |
| Volt (V)              | 24                               |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                 |
| Fargekode             | 965 Dagslys                      |
| Lysfarge (Kelvin)     | 6500 Dagslys                     |
| Lys Farge             | Hvit                             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                      |
| Lysfluks (Lumen)      | 3500lm                           |
| Lysutbytte (Lm/W)     | 97                               |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP00                             |
| Inkluderer Driver     | Nei                              |
| Produkttype           | LED strips                       |

## Lyskilde informasjon

Led's per meter 384

Product Serie Performance

## Dimensjoner

Lengde (mm) 5000

Bredde (mm) 8

Høyde (mm) 2

## Sensor Information

Type Sensor Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

